



# STROMVERSORGUNG (SWITCH-MODE) - MX2000D-176KL

Categories: Mikrowellen-Generatoren



## BILDERGALERIE



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Art</b>	Stromversorgung
<b>Frequenz [MHz]</b>	2450
<b>Leistung [W]</b>	2000
<b>Netzanschluss</b>	3~ (L1 / L2 / L3 / PE)
<b>Netzanschluss Steuerkreis</b>	1 v 2 ~ (L / N v L2 / PE)
<b>Netzspannung [V]</b>	400
<b>Netzspannung Steuerkreis [V]</b>	230 / 208
<b>Netzfrequenz [Hz]</b>	50 / 60
<b>Kühlung</b>	Luft / Wasser
<b>MW-Leistung Puls maximal [W]</b>	2000
<b>Frontplatte (HMI)</b>	Bedienteil mit Hauptschalter
<b>Kundenschnittstelle</b>	front display
<b>Kundenschnittstelle 2</b>	Can-Bus
<b>Kundenschnittstelle 3</b>	A/D
<b>Kundenschnittstelle 4</b>	-
<b>Kundenschnittstelle 5</b>	-
<b>Breite [mm (inch)]</b>	484 (19,06)
<b>Höhe [mm (inch)]</b>	128 (5,04)
<b>Tiefe [mm (inch)]</b>	607 (23,90)
<b>Schutzklasse</b>	IP20
<b>Isolator</b>	Nein
<b>Zugehöriger Mikrowellenkopf</b>	MH2000S-250BF, MH2000S-251BF, MH2000S-252BF
<b>Netzteiltechnik</b>	Switch-Mode