



# STROMVERSORGUNG (SWITCH-MODE) - MX3000D-174KR

**Kategorie:** Mikrowellen-Generatoren

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Art</b>                          | Stromversorgung                             |
| <b>Frequenz [MHz]</b>               | 2450                                        |
| <b>Leistung [W]</b>                 | 3000                                        |
| <b>Netzanschluss</b>                | 3~ (L1 / L2 / L3 / PE)                      |
| <b>Netzanschluss Steuerkreis</b>    | 1 v 2 ~ (L / N v L2 / PE)                   |
| <b>Netzspannung [V]</b>             | 400                                         |
| <b>Netzspannung Steuerkreis [V]</b> | 230 / 208                                   |
| <b>Netzfrequenz [Hz]</b>            | 50 / 60                                     |
| <b>Kühlung</b>                      | Luft / Wasser                               |
| <b>MW-Leistung Puls maximal [W]</b> | –                                           |
| <b>Frontplatte (HMI)</b>            | Bedienteil mit Hauptschalter                |
| <b>Kundenschnittstelle</b>          | front display                               |
| <b>Kundenschnittstelle 2</b>        | Can-Bus                                     |
| <b>Kundenschnittstelle 3</b>        | A/D                                         |
| <b>Kundenschnittstelle 4</b>        | RS-485                                      |
| <b>Kundenschnittstelle 5</b>        | –                                           |
| <b>Breite [mm (inch)]</b>           | 484 (19,06)                                 |
| <b>Höhe [mm (inch)]</b>             | 128 (5,04)                                  |
| <b>Tiefe [mm (inch)]</b>            | 607 (23,90)                                 |
| <b>Schutzklasse</b>                 | IP20                                        |
| <b>Isolator</b>                     | Nein                                        |
| <b>Zugehöriger Mikrowellenkopf</b>  | MH3000S-250BF, MH3000S-251BF, MH3000S-252BF |
| <b>Netzteiltechnik</b>              | Switch-Mode                                 |