

GENERATOR (SWITCH-MODE) - MG030KG-511KE

Categories: 微波源



BILDERGALERIE





Muegge GmbH
Hochstrasse 4-6
64385 Reichelsheim
Germany

T. +49 (0)6164-9307-0
F. +49 (0)6164-9307-93
E. info@muegge.de
www.muegge.de

附加信息

设备型号	微波发生器
Frequency [MHz]	915
输出功率 [W]	30000
接线方式	3~ (L1 / L2 / L3 / PE)
控制回路连接	–
供电电压[V]	480
辅助电压 [V]	–
供电频率[Hz]	50 / 60
冷却	风冷 / 水冷
脉冲输出功率最大[W]	–
前面板/HMI	–
接口	操作单元
接口	EtherCAT
接口	A/D
接口	–
接口	–
宽度 [mm (inch)]	1206 (47,48)
高度 [mm (inch)]	2160 (85,04)
深度 [mm (inch)]	805 (31,69)
保护	IP54
输出连接方式	WR 975
输出连接	波导
隔离器	没有
电源技术	开关式

Muegge GmbH
Hochstrasse 4-6
64385 Reichelsheim
Germany

T. +49 (0)6164-9307-0
F. +49 (0)6164-9307-93
E. info@muegge.de
www.muegge.de