




# STROMVERSORGUNG (SWITCH-MODE) - MX2000D-177KL

类别: 微波源



## BILDERGALERIE



## 附加信息

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| 设备型号            | 电源, Switch-Mode                             |
| Frequency [MHz] | 2450                                        |
| 输出功率 [W]        | 2000                                        |
| 接线方式            | 3~ (L1 / L2 / L3 / PE)                      |
| 控制回路连接          | 1 v 2 ~ (L / N v L2 / PE)                   |
| 供电电压[V]         | 480                                         |
| 辅助电压 [V]        | 230 / 208                                   |
| 供电频率[Hz]        | 50 / 60                                     |
| 冷却              | 风冷 / 水冷                                     |
| 脉冲输出功率最大[W]     | 2000                                        |
| 前面板/HMI         | 带主开关的控操单元                                   |
| 接口              | 前面板显示                                       |
| 接口              | Can-Bus                                     |
| 接口              | A/D                                         |
| 接口              | –                                           |
| 接口              | –                                           |
| 宽度 [mm (inch)]  | 484 (19,06)                                 |
| 高度 [mm (inch)]  | 128 (5,04)                                  |
| 深度 [mm (inch)]  | 607 (23,90)                                 |
| 保护              | IP20                                        |
| 隔离器             | 没有                                          |
| 相关微波头           | MH2000S-250BF, MH2000S-251BF, MH2000S-252BF |
| 电源技术            | 开关式                                         |